



LISTA DE FLAGS

IMPRESORA FISCAL FISCAT HKA80



Ver. 2.4 - Venezuela

Lista de Flags HKA80

Flag	Descripción
0	00 = No imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display. 01 = Imprime los mensajes de error
1	00 = Se imprime todo el documento al finalizar la factura (por lotes). 01 = Imprime cada vez que llega la data de un PLU (línea a línea) (PLU= Producto)
2	00 = Se corta el papel automáticamente después de la emisión de un documento. 01 = Se deja papel adicional al final del documento y se corta automáticamente. 02 = No se corta el papel de manera automática. 03 = Deja papel adicional y no hace el corte automático
3	Uso Interno
4	Efecto para líneas de descripción de PLU, define el formato por defecto de las descripciones de los PLU: 00 = No se Agregan efectos a los productos 01 = Se agrega el efecto de texto expandido para productos 02 = Se agrega el efecto de negrita para productos 03 = Se agrega el efecto de texto expandido y en negrita para productos
5	Efecto para el texto en los documentos no fiscales 00 = No se Agregan efectos a los documentos no fiscales 01 = Se agrega el efecto de texto expandido para los mensajes en documentos no fiscales
6	Uso Interno
7	00 = El precio en el display incluye el IVA, es la base imponible. 01 = El precio en el display No incluye el IVA
8	Uso Interno
9	00 = Los resultados de los cálculos se redondean a dos (2) decimales en impuesto agregado y a cuatro (4) decimales en impuesto incluido 01 = Los resultados de los cálculos se redondean a tres (3) decimales en impuesto agregado y a cinco (5) decimales en impuesto incluido. 02 = Los resultados de los cálculos se redondean a cuatro (4) decimales en impuesto agregado y a seis (6) decimales en impuesto incluido. 03 = Los resultados de los cálculos se redondean a cinco (5) decimales en impuesto agregado y a siete (7) decimales en impuesto incluido. 04 = Los resultados de los cálculos se redondean a seis (6) decimales en impuesto agregado y a ocho (8) decimales en impuesto incluido. 05 = Los resultados de los cálculos se redondean a siete (7) decimales en impuesto agregado, no aplica para impuesto incluido. 06 = Los resultados de los cálculos se redondean a ocho (8) decimales en impuesto agregado, no aplica para impuesto incluido.
10	Uso Interno

11	Uso Interno
12	Uso Interno
13	Uso Interno
14	00 = El medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo) 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga el cambio
15	00 = El medio de pago al cual se cargan las devoluciones es el medio 1 (efectivo) 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones
16	00 = Los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago correspondiente 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los fondos de caja.
17	00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregan al medio de pago correspondiente. 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los retiros
18	00 = En la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA". El comando 'b' debe estar desactivado. 01 = Se muestra el mensaje comercial estático de la primera línea programado por el cliente.
19	00 = El mensaje comercial del cliente rota en la pantalla. El comando 'b' debe estar desactivado para que no haya conflictos con esta bandera. 01 = El mensaje comercial del cliente está detenido en la pantalla. El comando 'b' debe estar desactivado para que no haya conflictos con esta bandera.
20	Uso Interno
21	00= El precio unitario del producto se interpreta como 8 enteros y 2 decimales 01= El precio unitario del producto se interpreta como 7 enteros y 3 decimales 02= El precio unitario del producto se interpreta como 6 enteros y 4 decimales 11 = El precio unitario del producto se interpreta como 9 enteros y 1 decimal 12 = El precio unitario del producto se interpreta como 10 enteros sin decimales 30 = El precio unitario del producto se interpreta como 14 enteros y 2 decimales
22	Uso Interno
23	00 = Después de una falla de energía se continua con una factura si está abierta. 01 = Después de una falla de energía se cancela una factura si está abierta
24	00 = La gaveta se abre automáticamente después de un pago 01 = La gaveta no se abre automáticamente después de un pago
25	00 = Si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla 01 = Siempre se muestra el cambio en la pantalla
26	0 = Muestra el Código de Barras ITF sin ajustes de WIDTH (Como está actualmente). 1 = Muestra el Código de Barras ITF con un % de WIDTH mayor al caso 0. 2 >= Muestra el Código de Barras ITF con un % de WIDTH mayor al caso 1.
27	Uso Interno

28	00 = No se muestra la cantidad de ítems en las facturas 01 = Se muestra la cantidad de líneas impresas como (PLU= PRODUCTO), sin tomar en cuenta la cantidad 02 = Muestra la cantidad de ítems como enteros 03 = Muestra la cantidad de ítems como decimales
29	00 = Reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos 01 = No reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos 02 = Reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos 03 = No reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos
30	00 = Imprime el Código de Barra sin el número asociado 01 = Imprime el Código de Barra con el número asociado bajo el código
31	00 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual 01 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día (X)
32	Uso Interno
33	00 = No emite un reporte Z2 después de un Reporte Z 01 = Emite un reporte Z2 después de un Reporte Z
34	00 = No se imprime el logo en los documentos 01 = Se imprime el logo en todos los documentos 02 = Se imprime el logo solo en los documentos no fiscales 03 = Se imprime el logo solo en las facturas 04 = Se imprime el logo solo en los documentos fiscales 05 = Se imprime el logo en todos los documentos excepto en reportes Z y reportes de memoria fiscal
35	00 = RTS o CTS (del PC) 01 = RTS siempre en ON 02 = Igual que cuando el flag es 0 pero sin el OR
36	Uso Interno
37	00 = Si el sensor de Near End detecta que el papel se está agotando se indica error de papel en el status 01 = Si el sensor de Near End detecta que el papel se está agotando no se indica error de papel en el status
38	00 = Se imprime la cantidad de ítem solo cuando es diferente de 1 01 = Se imprime la cantidad de ítem siempre.
39	Uso Interno
40	00 = Mantiene los acumuladores después de emitir los reportes X2 y Z2 01 = Borra los acumuladores de los reportes X2 y Z2 al emitirlos.

41	Uso Interno
42	00 = El medio de pago al cual se cargan los débitos es el medio 1 (efectivo) 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de los débitos
43	Tipo de código de barras soportados, define el tipo de código de barra a emplear: 00 =EAN 13 (máx. 12 dígitos numéricos fijos) 01 =ITF (máx. 32 dígitos numéricos) 02 =CODE 128 (máx. 23 dígitos alfanuméricos) 03 =CODE 39 (máx. 20 dígitos alfanuméricos) Códigos 2D soportados: 04 =QR (máx. 120 dígitos alfanuméricos) 05 =PDF417(máx. 120 dígitos alfanuméricos)
44	00 = No se imprime automáticamente el header al abrir y cerrar la tapa de la impresora 01 = Se imprime automáticamente el header al abrir y cerrar la tapa de la impresora
45	Uso Interno
46	Uso Interno
47	Uso Interno
48	Uso Interno
49	00 = Letra Normal sin efectos en los comentarios a PLU 01 = Letra con efecto negrita en los comentarios a PLU enviando el símbolo * al principio del mensaje 02 = Sin borde en los comentarios a PLU 03 = Sin borde en los comentarios a PLU y efecto negrita enviando el símbolo * al principio del mensaje
50	00 = NO se habilita el uso del IGTF. 01 = Se habilita el uso del IGTF.
51	Efecto para el encabezado, define el efecto por defecto de las líneas del encabezado de los documentos: 00 =Fuente A 01 =Fuente B 02 =Fuente A en negrita 03 =Fuente B en negrita
52	Efecto para el numero de documento y fecha, define el efecto para el número y fecha de los documentos: 00 =Fuente A 01 =Fuente B 02 =Fuente A en negrita 03 =Fuente B en negrita
53	Uso Interno
54	Efecto para el Precio por PLU y precio de subtotal del documento: 00 =Fuente B

	01 =Fuente A 02 =Fuente B en negrita 03 =Fuente A en negrita
55	Efecto pie de página, define el efecto por defecto que tendrán las líneas del pie de página: 00 =Fuente A 01 =Fuente B 02 =Fuente A en negrita 03 =Fuente B en negrita
56	Tipo de línea divisoria, define el tipo de línea divisoria que se empleará: si se suma 64 a cada uno de estos valores se obtienen los mismos bordes pero en negrita (ej.: flag 15+8=23 serán signos de numeral en negritas) 00 ----- 01 ===== 02 ***** 03 _____ 04 _____ 05 Línea gruesa 06 Tres líneas 07 ##### 08 ++++++++ 09 /////////////////// 10 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 11 12 Línea vertical 13 ~~~~~~ 14 15
57	Uso Interno
58	Uso Interno
59	00 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación con el PC en 9600bps 01 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación con el PC en 19200bps 02 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación con el PC en 38400bps
60	00=Activa la comunicación con el dispositivo de captura y transmisión de datos integrados. 01=Activa la comunicación con el dispositivo de captura y transmisión de datos externos.
61	Uso Interno
62	Uso Interno
63	16= Conserva las mismas estructuras de respuesta manejadas en la versión con montos reducidos, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido. 17= Activa las estructuras de respuesta ampliadas para extracción de reportes y estatus, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido.

63	<p>18= Conserva las mismas estructuras de respuesta manejadas en la versión con montos reducidos, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido.</p> <p>19= Activa las estructuras de respuesta ampliadas para extracción de reportes y estatus, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido.</p>
----	---



La California Norte, Callejón Gutiérrez, Edif. Riva, PB
Oficina 2-1, Caracas- Venezuela

Teléfonos: (+58.0212) 237.41.12 / 237.50.10 / 237.52.53

www.thefactoryhka.com/ve/